

NVR & DVR 簡易操作 V4



登入系統

開機後出現登入畫面，選擇「帳號」並輸入[密碼]，再按一下[登入]即可。



硬碟格式化

在即時畫面按一下滑鼠右鍵，可顯示功能按鈕，點選上方功能圖示「儲存空間」，再按左方功能列的「儲存裝置」。



點選需要格式化的硬碟，點選「格式化」。



網路設定




步驟 1. 點選上方功能圖示「系統」，再按左方功能列的「網路」。

步驟 2. 設定固定IP：請輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘道後，按一下「應用」。

步驟 3. 若無固定IP，可決定是否啟用「啟動DHCP」、「自動取得DNS」來獲取IP。



步驟 4. 若採用PPPOE上網，則需啟用PPPOE並輸入電信業者所提供的帳號及密碼，按一下「應用」。

步驟 5. 於「系統維護」 內的「網路參數」中可以檢視網路連線位址。

4

網路攝影機添加

步驟 1.

點選  進入攝影機管理，點選IP攝影機「自訂新增」。或在即時畫面，選擇一個空閒的視窗，點選視窗中間的 。

步驟 2.


輸入攝影機IP位址、編碼協定、埠號、傳輸協定、帳號和密碼，點選「新增」，完成操作。如果需繼續新增IP攝影機，也可點選「繼續添加」。



5

5

錄影設定值

步驟 1.
點選  進入攝影機管理，點選「視訊參數」。

步驟 2.
請依需求設定每支攝影機的錄影解析度、畫質、張數、位元率。

步驟 1.
點選  進入回放介面。

步驟 2.
選擇要回放的攝影機、日期，點選播放。

步驟 3.
拖曳時間軸來調整影像的時間點，可調整右下方時間比例尺大小，讓調整更精準。


6

回放

7

備份

步驟 1.

將隨身碟或隨身硬碟接上設備主機，點選  進入「文件管理」。

步驟 2.

選擇想要備份的「日期」、「時間」、「攝影機」，點選「搜尋」。

步驟 3.

選擇影像檔案後點選「備份」。

