

嵌入式節電器

AR-888W



商品特性

- ◎ 內建萬年曆時鐘
- ◎ 內建四組 DI 及四組 DO(1 個繼電器輸出；3 個電晶體輸出)
- ◎ 可儲存最後 1,200 筆進出記錄
- ◎ 具備單機/連網自動辨識功能
- ◎ 具有看門狗功能，可自我偵測防止當機
- ◎ 適用於旅館及租屋的節電環境
- ◎ 可與儲值系統整合運用
- ◎ 可控制其他電器設備整合運用，例如空調、電視、電冰箱等等...
- ◎ 三色 LED 指示燈用來顯示卡片存在、有效卡及無效卡
- ◎ 1 組蜂鳴器做聲音指示
- ◎ 可經由電腦軟體控制
- ◎ 支援 SOR Mifare 機制

產品規格

感應頻率	13.56MHz
資料傳輸標準	ISO14443A ISO15693(選購) ISO7816(選購) DESFire(選購) FeliCa(選購) NFC(選購)
感應距離	2-5cm
工作電壓	12-24VDC
消耗功率	< 5W
通訊介面	RS-485
環境溫度	-20°C to +60°C
使用人數	1,024 / 無限制(限 SOR)
指示器	1 組外框雙色 LED+1 組蜂鳴器
I / O	4 組 DI & 1 組 Relay 3 組電晶體輸出
外殼材質	PC
顏色	標準：黑 + 綠紅外框 LED 選購：黑 + 藍紅外框 LED
外型尺寸 (mm)	歐規：88(L)X86(W)X9(H)/43(H)
重量(g)	100±10 (淨重) / 200 ±10 (毛重)